

PLM-WCP PLENA matrix Wandbedienfeld

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Kapazitive Touch-Funktion
- ▶ Auswahl der Quelle
- ▶ Lautstärkeeinstellung
- ▶ Stromversorgung über den PLM-8M8
- ▶ Durchschleifverbindung für den Anschluss an weitere Wandbedienfelder oder Sprechstellen

Das PLM-WCP PLENA matrix Wandbedienfeld ist ein Zubehör für den PLM-8M8 PLENA matrix 8-Kanal-DSP-Matrix-Mixer. Wie jedes gute Zubehör zeichnet sich das Gerät durch ein passendes ästhetisches Design aus. Hinter dem ansprechenden Aussehen und schlanken Design verbirgt sich jedoch ein Produkt, das gleichermaßen inhaltsstark wie benutzerfreundlich ist. Und die Installation ist wirklich ein Kinderspiel. Die Kommunikation des Geräts, das über Standard-Cat-5-Kabel vom PLM-8M8 mit Strom versorgt wird, erfolgt über RS485. Das bedeutet, dass mehrere PLM-WCPs in Reihenschaltung miteinander verbunden werden können, was Kabeltrassen und Installationszeit reduziert.

Funktionsbeschreibung

Bedienelemente und Anzeigen

Die Bedienelemente am Gerät verwenden alle die kapazitive Touch-Technologie. Die LEDs leuchten weiß, was dem Gerät ein klares und übersichtliches Aussehen verleiht.

Mit der Auswahltaste können Sie einfach durch die vier möglichen Auswahlen wechseln. Es sind 2 Konfigurationen möglich. Bei der Installation können Sie mit dem DIP-Schalter an der Rückseite des Geräts den Auswahlbereich wie folgt einstellen: A)

4 Mikrofon-/Leitungseingänge, damit jeder einzeln in einer Zone gemischt werden kann, oder B) 3 separate Musikquellen, zwischen denen gewechselt werden kann, oder keine der beiden Konfigurationen.

Beschriftung

Die Beschriftung des Geräts ist absolut einfach. Drucken Sie einfach Aufkleber mit der PC-GUI-Software aus. Dabei wird weißer Text auf schwarzem Hintergrund gedruckt, damit das ästhetische Erscheinungsbild des Geräts gewahrt bleibt.

Zertifikate und Zulassungen

Sicherheit	Gemäß EN 60065
EMV-Emission	Gemäß EN 55103-1
EMV-Störfestigkeit	Gemäß EN 55103-2

Region	Zertifizierung
Europa	CE

Planungshinweise

Durchschleifverbindung

Sowohl das PLM-8CS Wandbedienfeld als auch die PLM-8CS 8-Zonen-Sprechstelle können in Reihenschaltung (Daisy-Chain) miteinander verbunden werden, was die Anzahl der benötigten Kabeltrassen in einer Installation reduziert. Beide Geräte werden über dasselbe CAT-5-Kabel vom PLM-8M8 8-Kanal-DSP-Matrix-Mixer mit Strom versorgt.

Montagehalterung

Das Gerät ist für die Aufputz-Montage vorgesehen. Es wird komplett mit einer Halterung geliefert, die an der Wand angebracht wird und in die das Gerät gesteckt werden kann. Das Gerät bietet drei Möglichkeiten der Kabeleinführung, um die Installation so einfach wie möglich zu gestalten.

Lieferumfang

Anzahl	Komponenten
1	PLM-WCP Wandbedienfeld
1	Montagehalterung
1	Sicherheitshinweise

Technische Daten

Elektrische Daten

Netzteil (geliefert vom PLM-8M8)	
Spannungsbereich	30 bis 50 VDC
Stromaufnahme	0,5 W
Anschlüsse	2x
RS485, durchgeschleift	RJ45

Mechanische Daten

Basisabmessungen (H x B x T)	130 x 100 x 30 mm
Montage	Aufputz-Montagehalterung
Color	Schwarz (RAL 9017) Silber (RAL 9006)
Gewicht	Ca. 0,13 kg

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C
Relative Feuchtigkeit	< 95 %

Bestellinformationen

PLM-WCP PLENA matrix Wandbedienfeld

Wandbedienfeld, 8 Zonen.

Bestellnummer **PLM-WCP**

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch