



## RF3222E Δέκτης RF (433,42 MHz)



- ▶ Συμβατότητα με τους πίνακες DS7400XiV4
- ▶ Δέχεται αναφορές κατάστασης χαμηλής στάθμης μπαταρίας, παραβίασης και αισθητήρα
- ▶ Το LED υποδηλώνει την κατάσταση του δέκτη
- ▶ Προστασία από παραβίαση καλύμματος και αφαίρεσης από τον τοίχο
- ▶ Το σύστημα επιτρέπει δύο δέκτες για μεγαλύτερη κάλυψη περιοχής
- ▶ 2ωρη ή 12ωρη εποπτεία πομπού και ανιχνευτή

Ο Δέκτης RF RF3222E επιτρέπει στο δίαυλο πολυπλεξίας των Πινάκων ελέγχου DS7400XiV4 να λαμβάνει σήματα RF από μέχρι και 112 ασύρματες συσκευές. Το RF3222E υποστηρίζει μέχρι και 8 πληκτρολόγια και 112 τηλεχειριστήρια ή αισθητήρες εισόδου.

Οι αναφορές κατάστασης παραβίασης, εντοπισμού εμπλοκής και απουσίας αισθητήρα παρέχουν τη διαβεβαίωση ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά. Το RF3222E λαμβάνει στα 433,42 MHz.

### Εγκρίσεις χωρών

| Χώρα   | Αριθμός πιστοποιητικού/ αναγνωριστικού | Ετικέτα |
|--------|--|---------|
| Ευρώπη | CE                                     | Αγγλικά |

### Προγραμματισμός

#### Συμβατά προϊόντα

Τα ακόλουθα προϊόντα είναι συμβατά με τον Δέκτη RF3222E:

| Κατηγορία  | Κωδικός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος           |
|------------|-------------------|-------------------------------|
| Ανιχνευτές | RF280ETHS         | Ασύρματος ανιχνευτής καπνού   |
|            | RF835E            | Ασύρματος ανιχνευτής TriTech® |

| Κατηγορία           | Κωδικός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος                     |
|---------------------|-------------------|---|
|                     | RF940E            | Ασύρματος ανιχνευτής PIR                |
|                     | RF1100E           | Ασύρματος ανιχνευτής θραύσης κρυστάλλων |
|                     | RF3401E           | Ασύρματος πομπός σημείου                |
| Πληκτρολόγια        | RF3332E           | Τηλεχειριστήριο δύο πλήκτρων            |
| και τηλεχειριστήρια | RF3334E           | Τηλεχειριστήριο τεσσάρων πλήκτρων       |

#### Ζητήματα που αφορούν την καλωδίωση

**Σημείωση** Απαιτείται ένα Δομοστοιχείο πολυπλεξίας DS7430 ή DS7436 για τη σύνδεση του Δέκτη RF3222E με έναν Πίνακα ελέγχου DS7400XiV4.

Το μήκος του καλωδίου ανάμεσα στο δέκτη και τον πίνακα ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 μέτρα. Χρησιμοποιείτε μονόκλωνο καλώδιο ελάχιστης διαμέτρου 0,8 mm ή πολύκλωνο καλώδιο ελάχιστης διαμέτρου 1,0 mm. Δε συνιστάται χρήση θωρακισμένου καλωδίου.

**Σημείωση** Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους.

### Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

| Ποσ. | Είδος                  |
|------|------------------------|
| 1    | Δέκτης RF3222E         |
| 2    | Κεραίες στα 433,42 MHz |
| 1    | Πακέτο εξοπλισμού      |
| 1    | Πακέτο τεκμηρίωσης     |

### Τεχνικά στοιχεία

#### Ζητήματα που αφορούν το χώρο εγκατάστασης

Θερμοκρασία (λειτουργίας): 0 έως +66 °C

#### Μηχανικές ιδιότητες

Διαστάσεις (μαζί με τις κεραίες): 25,6 x 15,2 x 3 cm

#### Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος

Ένταση: 30 mA, ονομαστική τιμή

Τάση: 12 V, ονομαστική τιμή

#### Εμπορικά σήματα

Το TriTech® είναι σήμα κατατεθέν της Bosch Security Systems στις Η.Π.Α.

### Πληροφορίες παραγγελίας

RF3222E Δέκτης RF (433,42 MHz)

RF3222E