

DCN-FVU Einbauabstimmungseinheit

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Ansprechendes und modernes Design (IF Award)
- ▶ Erlaubt parlamentarische Abstimmungen, Ziffern und Bewertungsskala
- ▶ Einfach zu installieren
- ▶ Direkte Durchschleifverbindung zum DCN-Netzwerk
- ▶ Wirtschaftliche Lösung für Positionen, an denen nur Abstimmvorrichtungen benötigt werden

Die Einbauabstimmungseinheit erlaubt Anwesenheitsregistrierung und sechs Abstimmungsarten: parlamentarische Abstimmung, Beurteilungsabfrage, Multiple-Choice, Meinungsumfrage, Bewertung und Für/Gegen. Die gelben LED-Bestätigungsanzeigen werden verwendet, um den Benutzer zur Registrierung seiner Anwesenheit, zur Abstimmung und zur Bestätigung der abgegebenen Stimme aufzufordern.

Die blaue „Einheit aktiv“-LED-Anzeige zeigt den normalen Systembetrieb an. Die blaue LED blinkt, wenn die Einheit eine Kommunikationsstörung feststellt.

Die Kombination der Abstimmungseinheit mit den Endabdeckungen weist ein ansprechendes Design auf und fügt sich sowohl in modern als auch in klassisch gestaltete Konferenzräume ein.

Die direkte Verbindung mit dem DCN-Netzwerkkabel ergibt eine wirtschaftliche Lösung für Positionen, an denen nur Abstimmvorrichtungen benötigt werden.

Funktionsbeschreibung

Bedienelemente und Anzeigen

Vorderseite

- Die fünf Abstimm-tasten mit gelben Bestätigungsanzeigen werden verwendet, um den Benutzer zur Registrierung seiner Anwesenheit, zur Abstimmung und zur Bestätigung der abgegebenen Stimme aufzufordern. Folgende Tasten und Anzeigen sind vorhanden:
 - Ja (+), Nein (-) und Enthaltung (x)
(Anwesenheitsregistrierung, parlamentarische Abstimmung und Für/Gegen-Abstimmung)
 - Ziffern 1 bis 5 (Multiple-Choice, Meinungsumfragen und Bewertung)
 - Bewertungsskala: --, -, 0, +, ++
(Beurteilungsabfragen)
- Eine Anzeige für „Einheit aktiv“ Die konstante blaue „Einheit aktiv“-LED-Anzeige zeigt den normalen Systembetrieb an. Die blaue LED blinkt, wenn die Einheit eine Kommunikationsstörung feststellt.

Rückseite

- Eine Deinitialisierungs-/Initialisierungstaste

Anschlüsse

- 1 m langes DCN-Kabel mit angegossenem 6-poligem Rundstecker
- 1 m langes DCN-Kabel mit angegossener 6-poliger Rundbuchse für Durchschleifverbindung zum DCN-Netzwerk

**Hinweis**

Nicht verwendete Ausgangskabel müssen mit einem LBB 4118/00 Abschlussstecker versehen werden.

Technische Daten**Mechanische Daten**

Montage	In eine 2 mm starke Metalltafel einstecken oder in Verbindung mit DCN-FCOUP Kupplungen und DCN-FEC Abschlusskappen in beliebiger Umgebung montieren.
Abmessungen (H x B x T)	40 x 100 x 79,42 mm
Gewicht	250 g
Farbe	
DCN-FVU	Silber (RAL 9022)
DCN-FVU-D	Dunkel (graphitgrau)

Bestellinformationen**DCN-FVU Einbauabstimmungseinheit**

DCN Next Generation Abstimmereinheit mit direkter Durchschleifverbindung zum DCN-Netzwerk, Einbauausführung, silber.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS

DCN-FVU | F.01U.134.999

DCN-FVU-D Einbauabstimmungseinheit

DCN Next Generation Abstimmereinheit mit direkter Durchschleifverbindung zum DCN-Netzwerk, Einbauausführung, dunkel.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS

DCN-FVU-D | F.01U.077.939

Zubehör/Erweiterungen**LBB 4118/00 DCN Abschlussstecker**

DCN Next Generation Abschlussstecker für DCN-Systemkabel ohne Abschluss.

Bestellnummer App.Schl. VEPOS

LBB4118/00 | F.01U.506.884

Represented by:**Germany:**

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:

Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:

TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch