

PLM-WCP pannello di controllo a parete PLENA matrix

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Touch capacitivo
- ▶ Selezione della sorgente
- ▶ Controllo volume
- ▶ Alimentato da PLM-8M8
- ▶ Loop-through per il collegamento con più pannelli di controllo a parete o stazioni di chiamata

Il pannello di controllo a parete PLENA matrix PLM-WCP è un accessorio della matrice mixer DSP a 8 canali PLENA matrix PLM-8M8 e, come ogni valido accessorio, non ha solo un design accattivante. Infatti, dietro alla sua eleganza, si cela un prodotto robusto e fruibile.

L'installazione non potrebbe essere più facile. Alimentata tramite CAT 5 standard dal PLM-8M8, la comunicazione dell'unità avviene tramite l'interfaccia RS485; ciò significa che è possibile collegare in "daisy-chain" più unità PLM-WCP insieme alla stazione di chiamata a 8 zone PLM-8CS, riducendo il cablaggio ed i tempi di installazione.

Funzioni di base

Controlli ed indicatori

I controlli dell'unità sono tutti dotati di touch capacitivo e le luci LED sono di colore bianco per conferire all'unità un aspetto elegante. Il pulsante di selezione consente di spostarsi con facilità tra le 4 possibili selezioni. Sono disponibili 2 configurazioni e durante l'installazione, il DIP switch sul retro dell'unità può essere impostato in modo da

adattare l'area di selezione a; A) 4 ingressi linea/microfono, in modo che ciascuno possa essere combinato singolarmente in una zona, o B) 3 sorgenti musicali separate che vengono alternativamente selezionate, più lo spegnimento.

Etichettatura

L'etichettatura dell'unità non potrebbe essere più facile. È sufficiente utilizzare il software della GUI per PC per la stampa delle etichette. Queste includeranno anche testo bianco su sfondo nero, in modo da mantenere l'estetica dell'unità.

Certificazioni e omologazioni

Sicurezza	Conforme allo standard EN 60065
Emissioni EMC	Conforme allo standard EN 55103-1
Immunità EMC	Conforme allo standard EN 55103-2

Regione	Certificazione
Europa	CE

Pianificazione

Loop-through.

Entrambe le unità PLM-WCP e PLM-8CS possono essere collegate in serie (a catena "daisy-chain"), riducendo il numero di cablaggi necessari in un'installazione. Entrambe le unità sono alimentate dalla matrice mixer DSP a 8 canali PLM-8M8 tramite lo stesso cavo CAT 5.

Staffa di montaggio

L'unità è progettata per il montaggio in superficie. Viene fornita con una staffa che si fissa alla parete; l'unità si inserisce poi nella staffa. Sono disponibili 3 opzioni di ingresso del cavo nell'unità per rendere l'installazione più semplice possibile.

Pezzi inclusi

Quantità	Componenti
1	PLM-WCP - Pannello di controllo a parete
1	Staffa di montaggio
1	Documentazione sulla sicurezza

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Alimentazione (fornita da PLM-8M8)	
Gamma di tensione	30-50 V DC
Consumo energetico	0,5 W

Connettori	2x
Loop-through RS485	RJ45

Specifiche meccaniche

Dimensioni base (A x L x P)	130 x 100 x 30 mm 5,1 x 3,9 x 1,2 "
Montaggio	Staffa di montaggio su superficie
Colore	Trafic nero (RAL 9017) Argento (RAL 9006)
Peso	Circa 0,13 Kg

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +45 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a +70 °C
Umidità relativa	<95%

Informazioni per l'ordinazione

PLM-WCP pannello di controllo a parete PLENA matrix
Pannello di controllo a parete, 8 zone.
Numero ordine **PLM-WCP**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it