



## RF3222E RF-modtager (433,42 MHz)



- ▶ Er kompatibel med DS7400XiV4-paneler
- ▶ Modtager statusrapporter for batteri, sabotage og sensorer
- ▶ LED indikerer modtagerstatus
- ▶ Kombineret sabotageovervågning af detektorskal og vægmontage
- ▶ Systemet gør det muligt at anvende to modtagere til dækning af større områder
- ▶ 2- eller 12-timers overvågning af sender og detektor

RF3222E RF-modtageren gør det muligt for DS7400XiV4-kontrolpanelernes multipleksbus at modtage RF-signaler fra op til 112 trådløse enheder. RF3222E understøtter op til otte tastaturer og 112 nøglevedhæng eller sensorer.

Statusrapporter for sabotage, driftsforstyrrelser og manglende sensorer sørger for, at du hele tiden ved, om systemet fungerer korrekt.

RF3222E modtager ved 433,42 MHz.

### Certificeringer og godkendelser

Land	Certifikat/id-nummer	Mærkning
Europa	CE	English

### Installations- og konfigurationsnoter

#### Kompatible produkter

De følgende produkter er kompatible med RF3222E-modtageren:

Kategori	Produkt-ID	Produktbeskrivelse
AIR-detektorer	RF280ETHS	Trådløs røgdetektor
	RF835E	Trådløs TriTech®-detektor
	RF940E	Trådløs PIR-detektor

Kategori	Produkt-ID	Produktbeskrivelse
	RF1100E	Trådløs glasbrudsdetektor
	RF3401E	Trådløs magnetkontakt
Tastaturer	RF3332E	Toknaps fjernbetjening
og nøglevedhæng	RF3334E	Fireknaps fjernbetjening

#### Kabelhensyn

**Oplysning** Der skal anvendes et DS7430- eller et DS7436-multiplexmodul for at tilslutte RF3222E-modtageren til et DS7400XiV4-kontrolpanel.

Kabellængden mellem modtageren og kontrolpanelet bør ikke overstige 300 m. Anvend monteringsledning med en diameter på minimum 0,8 mm eller almindelig ledning med en diameter på minimum 1,0 mm. Det anbefales ikke at anvende afskærmet kabel.

**Oplysning** Der må ikke anvendes parsnoet kabel.

### Medfølgende dele

Antal	Komponent
1	RF3222E-modtager
2	433,42 MHz-antenner
1	Hardwarepakke
1	Litteraturpakke

### Tekniske specifikationer

#### Miljøforhold

Temperatur (drift): 0°C til +66°C

#### Mekaniske egenskaber

Dimensioner inklusive antenner: 25,6 cm x 15,2 cm x 3 cm

#### Effektkrav

Strøm: 30 mA, nominel

Spænding: 12 V, nominel

#### Varemærker

TriTech® er et registreret varemærke tilhørende Bosch Security Systems i USA.

### Bestillingsoplysninger

RF3222E RF-modtager (433,42 MHz)

RF3222E