

# BVMS Viewer 9.0

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Yaşam için teknoloji



- Birden fazla kamerayla canlı görüntüleme - BVMS Professional'ın son teknoloji ürünü video kod çözme özelliklerinden yararlanın
- Kayıttan izleme ve kayıttan video klip aktarma - harici Bosch veri depolama cihazlarına bağlanın
- 16 kameraya kadar ücretsiz - lisansı yükleyin ve kullanmaya hazırsınız
- Adli arama - kayıtlı videoda içerik arayın
- Canlı ve kayıttan izleme siteleri - birden çok konumu kolaylıkla yönetin

BVMS Viewer Bosch ağına bağlı kameralardan ve kayıt cihazlarından canlı izleme ve kayıtlı videoların oynatılmasını sağlar. BVMS Viewer mevcut Bosch video ürün yelpazesinin yanında eski Bosch video sistemlerini destekler. Yazılım paketi Operator Client ve Configuration Client'tan oluşur.

BVMS Viewer, bir Bosch Video Management System çeşididir. Ücretsiz temel paket 16 adet yalnızca canlı veya yerel depolama kamerası, 5 Bosch kayıt çözümü ile 16 canlı ve kayıttan izleme sitesi içerir. Sistem, genişletme lisansları ile 500 kameraya ve 9999 siteye kadar genişletilebilir. Gelişmiş video yönetimi işlevselliği gerekirse sistem kolaylıkla bir BVMS Professional sistemine yükseltilebilir.

## Sertifikalar ve onaylar

### Genel Veri Koruma Yönetmeliği

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Düzenleme olarak, ulusal uygulama yasalarına gerek olmadan doğrudan tüm AB üye ülkelerde geçerlidir. Video gözetim sistemleri ile yakalanan, işlenen ve depolanan bilgiler "hassas" olarak sınıflandırıldığından GDPR, Avrupa genelinde video gözetim kurulumları üzerinde etkilidir.

BVMS, bir kuruluşun aşağıdaki web sayfasından ulaşabileceğiniz BVMS - GDPR belgesinde ayrıntılı bir şekilde açıklandığı şekilde GDPR'yle uyumlu olması için gereken işlevsellikleri içerir: Bosch Building Technologies Topluluğu.

## Teknik özellikler

Sürüm notları, önceki BVMS Viewer sürümüne göre uygulanan değişikliklere ayrıntılı bir genel bakış sunar. Bu notlara Bosch Security Systems web sayfasından ulaşabilirsiniz:

www.boschsecurity.com

## Sistem sınırları

Maksimum iş istasyonu sayısı	1
Maksimum kamera sayısı	500
Canlı ve kayıttan izleme sitelerinin maksimum sayısı	9999
Maksimum DVR sayısı	32
Maksimum VRM sayısı	32

**Diller**

Bileşen	Diller
Hızlı kurulum kılavuzu	İngilizce, Fransızca, Almanca, Basitleştirilmiş Çince ve İspanyolca
Yapılandırma kılavuzu	İngilizce, Almanca, Hollandaca, İtalyanca, Portekizce, Fransızca, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Rusça, Çekçe, Yunanca, Lehçe, İsveççe, Türkçe ve Korece.
Çalıştırma kılavuzu	İngilizce, Almanca, Hollandaca, İtalyanca, Portekizce, Fransızca, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Rusça, Çekçe, Yunanca, Lehçe, İsveççe, Türkçe ve Korece.
Yazılım	İngilizce, Almanca, Fımanca, İtalyanca, Portekizce, Fransızca, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Rusça, Macarca, Japonca, Çekçe, Danca, Fince, Yunanca, Norveççe, Lehçe, İsveççe, Tayca, Türkçe, Korece, Arapça ve Vietnamca

**Donanım önerileri****Kameralar**

Tüm Bosch kameralar, aşağıdaki makaledeki Bosch Güvenlik topluluğunda bulabileceğiniz cihaz uyumluluğu konsepti kapsamında kullanılabilir: Nasıl Yapılır: BVMS - Cihaz uyumluluğu.

Desteklenen ONVIF kameraların listesi aşağıdaki adreste bulunabilir:

<http://ipp.boschsecurity.com/bvms>.

Bir kamera belirtilmemişse test, özel kamera entegrasyon formu doldurularak sipariş edilebilir.

**Operator Client**

İşletim Sistemi	Windows 10 Professional (64 bit) Spring Creators Update (1803) Windows 10 Professional (64-bit) Fall Creators Update (1709) Windows 10 Enterprise (64 bit) LTSB 2016 (1607)
CPU	Intel Core i7 4770 3,4 GHz (en fazla 3,9 GHz)
RAM	8 GB
Boş disk alanı	Tek Sunuculu Sistemler için en az 3 GB

	Enterprise Systems için en az 5 GB
Ağ	1 Gigabit/sn ağ arayüz kartı
Görüntüleyici çözünürlüğü	Minimum: 1280 x 1024 Önerilen: 1920 x 1080
Grafik kartı	Nvidia Quadro K620 Nvidia Quadro M2000 Nvidia Quadro M4000 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Intel HD Graphics 530

**Depolama cihazları**

Bosch olmayan depolama cihazlarını da içeren depolama alanı hızlı seçim rehberi şu adreste bulunabilir:

<http://ipp.boschsecurity.com/bvms>

Cihaz	Seri
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000
Bosch DVR	700, 4xx, 6xx
Bosch DiBos	Cihaz yazılımı 8.7
Bosch Recording Station (BRS)	Cihaz yazılımı 8.10 / 8.11

**Sipariş bilgileri****MBV-BVWR-90 Lisans Viewer tabanı**

BVMS Viewer sürümü için temel lisans. 16 kamera/video kod çözücü genişletmesi, 5 Bosch kayıt çözümü ile 16 canlı ve kayıttan izleme sitesi içerir.

Sipariş numarası **MBV-BVWR-90**

**MBV-XCHAN-VWR Lisans Kamera/video kod çöz. gen.**

1 video kodlayıcı/kod çözücü kanalı için BVMS Viewer genişletme lisansı. Tam olarak gereken sayıyı sipariş edin.

Sipariş numarası **MBV-XCHAN-VWR**

**MBV-XDVR-VWR Lisans DVR expansion**

1 Bosch kayıt çözümü için BVMS Viewer Genişletme lisansı. Tam olarak gereken sayıyı sipariş edin.

Sipariş numarası **MBV-XDVR-VWR**

**MBV-XSITE-VWR Lisans Site expansion**

1 site için BVMS Viewer Genişletme lisansı. Tam olarak gereken sayıyı sipariş edin.

Sipariş numarası **MBV-XSITE-VWR**

**Temsilci:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com