



RF3222E – Radiomottagare (433,42 MHz)



- ▶ Kompatibel med DS7400XiV4-centralapparaterna.
- ▶ Tar emot rapporter om låg batterispänning, sabotage och larm
- ▶ Lysdiod visar mottagarstatus
- ▶ Sabotageskydd för kapsling och bortbrytningskydd
- ▶ Två mottagare kan användas för större täckningsområde
- ▶ 2- eller 12-timmarsövervakning

Med hjälp av RF3222E kan upp till 112 radioenheter anslutas till DS7400Xi-systemet. RF3222E stöder upp till 112 fjärrkontrollrar eller sektioner. Med sabotageskydd, störningsdetektering och övervakningssignaler erhålls säker funktion samt kontroll av att systemet fungerar korrekt. RF3222E jobbar på frekvensen 433,42 MHz.

Certifikat och godkännanden

Land	Certifikat/ID-nummer	Språk
Europa	CE	Engelska

Installations-/konfigurationsanteckningar

Kompatibla produkter

Följande produkter är kompatibla med mottagaren RF3222E:

Kategori	Produkt-ID	Produktbeskrivning
Detektorer	RF280ETHS	Trådlös rökdetektor
	RF835E	Trådlös TriTech®-detektor
	RF940E	Trådlös PIR-detektor
	RF1100E	Trådlös glaskrossdetektor
	RF3401E	Trådlös magnetkontakt

Kategori	Produkt-ID	Produktbeskrivning
Fjärrkontroller	RF3332E	Fjärrkontroll med två knappar
	RF3334E	Fjärrkontroll med fyra knappar

Kabeldragning

Obs! Multiplex bussmodul DS7430 eller DS7436 behövs för att kunna ansluta RF3222E-mottagaren till centralapparaten DS7400XiV4.

Kabellängden mellan mottagaren och centralapparaten får inte vara längre än 300 m. Använd enkardelig kabel med minst 0,5 mm i diameter eller flerkardelig kabel med minst 0,22 mm² i area. Skärmad kabel rekommenderas ej.

Obs! Använd inte partvinnad kabel.

Delar som medföljer

Antal	Komponent
1	Mottagare RF3222E
2	433,42 MHz antenner
1	Utrustningspaket
1	Litteratur

Tekniska specifikationer

Miljöspecifikationer

Temperatur (vid drift): 0 till +66 °C

Fysiska egenskaper

Mått inklusive antenn: 25,6 x 15,2 x 3 cm

Strömspecifikationer

Strömförbrukning: 30 mA, nominellt

Spänning: 12 VDC, nominellt

Varumärken

TriTech® är ett registrerat varumärke som tillhör Bosch Security Systems i USA.

Beställningsinformation

RF3222E – Radiomottagare (433,42 MHz) RF3222E