

DICENTIS 系統纜線組件

www.boschsecurity.com



- ▶ 符合安全環境標準的低煙無鹵材質
- ▶ 提供不同的長度
- ▶ 事先預製以縮短安裝時間

DICENTIS 系統纜線組件兩端都有類似 RJ45 的接頭，並附帶額外的電源針腳。纜線組件是用來將 DICENTIS 裝置連接到音訊電源交換器或電源交換器。它會在一條纜線中提供網路通訊與電源傳輸。當需要循環連接及備援纜線連接時，就會使用纜線組件。纜線組件是以低煙無鹵材質製成，以符合安全環境標準。纜線為實芯，可為 5 公尺以上的纜線提供更佳的效能。

認證與核准

地區	符合法規/品質標章	
歐洲	DOP	EN50575 Eca
	CE	DECL_EC_Accessories

技術規格

尺寸(直徑)	6.40 公釐
材質	NHFR (無鹵阻燃劑)
顏色	交通黑 RAL 9017
彎曲半徑	35 公釐

訂購資訊

DCNM-CB02-I 2 公尺系統纜線組件
2 公尺 (6.6 英尺)，用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 **DCNM-CB02-I**

DCNM-CB05-I 5 公尺系統纜線組件
5 公尺 (16.0 英尺)，用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 **DCNM-CB05-I**

DCNM-CB10-I 10 公尺系統纜線組件
10 公尺 (33.0 英尺)，用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 **DCNM-CB10-I**

DCNM-CB25-I 25 公尺系統纜線組件
25 公尺 (82.0 英尺)，用於連接所有 DICENTIS 裝置的系統網路纜線。

訂單號碼 **DCNM-CB25-I**