

DIVAR IP 7000 2U

cn.boschsecurity.com



- ▶ 受 RAID-5 保護 (標準設置)、多功能合一的視訊管理解決方案，最多適用於 128 個頻道
- ▶ 儲存容量最高可達 64 TB 的現成 IP 視訊管理解決方案
- ▶ 可立刻找到您要的內容
- ▶ 高階使用者與警報管理
- ▶ 3 年保固，包括次營業日服務

DIVAR IP 7000 系列是一套價格實惠且簡單可靠的多功能錄影、檢視和管理解決方案，適合網路監控系統，最多適用於 128 個頻道 (已預先授權 32 個頻道)。

執行完整的 Bosch Video Management System 解決方案，並包含由 Bosch 提供的 Video Recording Manager 軟體，DIVAR IP 7000 是一個智慧型 IP 儲存裝置，不需要個別的 NVR (網路視訊錄影機) 伺服器 and 儲存硬體，因此可降低高達 45% 的擁有總成本。

DIVAR IP 7000 2U 是 2HU 機架安裝裝置，將進階管理功能與最先進的錄影管理功能合併到符合成本效益的單一隨插即用 IP 錄影設備中，以供對 IT 有興趣的客戶使用。

系統概覽

DIVAR IP 7000 系列運用高效節能的嵌入式設計，可減少可能的故障點並擁有貨真價實的 Bosch 品質。此裝置運用容錯 RAID-5 設置中的「企業級」硬碟、雙重連接埠 Gigabit 乙太網路介面、8 GB 系統記憶體及 Intel Xeon 四核心處理器，能以非常實惠的價格提供高階效能。

此系統不但易於安裝和操作，而且也配備了精靈式安裝與集中式設置。所有元件都已預先安裝及預先授權。DIVAR IP 開箱即用，只要連接網路並開啟裝置電力，就可以開始錄影。

Bosch Video Management System 負責管理所有 IP 與數位視訊及音訊，以及所有透過 IP 網路傳輸的安全性資料。它能與 IP 攝影機及編碼器無縫接軌，提供全系統的事件與警報管理、系統狀態監視、使用者與優先順序管理。

功能

DIVAR IP 7000 2U 配備高效節能、可熱插拔的備援電源供應器，以及前方可插拔的 SATA-3 硬碟，最高提供 64 TB 總儲存容量。所有系統軟體都已預先安裝及預先啟用，以打造開箱即可使用的視訊管理設備。並運用 Microsoft Windows Storage Server 2012 R2。

即時存取視訊

即使是低頻寬或有限頻寬的連線，依然可以檢視高品質 HD、甚至是 UHD 視訊。Dynamic Transcoding 技術確保您隨時隨地都可以立即檢視您的視訊。

內建轉碼器最高可支援 4 x UHD 解析度的平行視訊串流。

管理

一旦開機，系統將會經由自訂 GUI 提供立即存取 Bosch Video Management System 管理應用程式。如果能夠使用單一的主要 GUI 進行設置與作業管理，將可減少安裝和訓練需求，並有助於持續維持低廉的系統管理成本。

遠端檢視

針對遠端檢視單一 DIVAR IP 系統，則包含 Bosch VMS Operator Client。針對多系統，則將系統新增至 Bosch VMS Enterprise Management Server。

也可利用 Video Security Client 從另一個工作站或行動裝置檢視視訊。

IT 管理

Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 為系統設置與統一設備管理提供了簡單、直覺式的使用者介面。管理員和 IT 專業人員將會十分激賞可使用內建 Microsoft System

Center Suite 管理 DIVAR IP 7000 的功能。如果能夠使用單一的主要工具進行設置與作業管理，將可減少安裝和訓練需求，並有助於持續維持低廉的系統管理成本。此外，DIVAR IP 7000 運用智慧平台管理介面 (IPMI) 提供進階監視和管理選項。

監視

DIVAR IP 7000 系列為系統的硬體及視訊管理應用程式提供 SNMP、遠端桌面和 HTTP 監視支援。高可用性硬體所增加的可靠性、嵌入式設計及全系統監視與管理功能，可確保最長的運作時間。

Bosch 品質

Bosch 的所有產品都經過業界最完善嚴格的高品質電池續航力測試。我們的錄影產品經過極端溫度、電壓與震動的測試，以確定擁有可靠的操作限制，所以可長期持續可靠運作，讓您安心地使用。而且 Bosch 所銷售的每個產品都有提供端對端 3 年保固與技術支援，為每個產品提供堅實的後盾。

認證與許可

地區	認證
歐洲	CE DIVAR IP 7000
美國	UL DIVAR IP 7000

安裝/設定備註

DIVAR IP 7000 2U 已在 RAID-5 標準設置中預先設置，其中包含 iSCSI LUN (僅限完整填入的系統)，並提供以下規格：

RAID-5 設置

總容量	淨容量	頻寬*	IP 攝影機
不含硬碟	不適用	475 Mbit/s	32+ 已預先授權 / 最高 128+
4 x 3 TB	8375 GB	475 Mbit/s	32+ 已預先授權 / 最高 128+
8 x 3 TB	19550 GB	475 Mbit/s	32+ 已預先授權 / 最高 128+
4 x 4 TB	11170 GB	475 Mbit/s	32+ 已預先授權 / 最高 128+
8 x 4 TB	26060 GB	475 Mbit/s	32+ 已預先授權 / 最高 128+
8 x 6 TB	39102 GB	475 Mbit/s	32+ 已預先授權 / 最高 128+
8 x 8 TB	52136 GB	475 Mbit/s	32+ 已預先授權 / 最高 128+

*只有經過 Bosch 測試及確認合格的硬碟機型才提供效能保證。

這些值會參照 Bosch Video Management System 錄製引擎；不含熱備用磁碟機的 RAID-5 設置的淨容量；32+/128+ 連接的 IP 攝影機表示可同時錄影的攝影機數目，加上 8 個工作階段用於重播。

受支援的選用 RAID 設置為 RAID-5 (含 1 部熱備用磁碟機) 或是 RAID-6 (不含熱備用磁碟機)。選用的 RAID 設置將不會預先設置，而必須透過預先安裝的 RAID 設置公用程式手動加以設定。

RAID-5 加上熱備用磁碟機的設置

總容量	淨容量	頻寬*	IP 攝影機
不含硬碟	不適用	475 Mbit/s	32+ 已預先授權 / 最高 128+
8 x 3 TB	16758 GB	475 Mbit/s	32+ 已預先授權 / 最高 128+
8 x 4 TB	22344 GB	475 Mbit/s	32+ 已預先授權 / 最高 128+
8 x 6 TB	33516 GB	475 Mbit/s	32+ 已預先授權 / 最高 128+
8 x 8 TB	44688 GB	475 Mbit/s	32+ 已預先授權 / 最高 128+

*只有經過 Bosch 測試及確認合格的硬碟機型才提供效能保證。

RAID-6 設置

總容量	淨容量	頻寬*	IP 攝影機
不含硬碟	不適用	475 Mbit/s	32+ 已預先授權 / 最高 128+
8 x 3 TB	16758 GB	475 Mbit/s	32+ 已預先授權 / 最高 128+
8 x 4 TB	22344 GB	475 Mbit/s	32+ 已預先授權 / 最高 128+
8 x 6 TB	33516 GB	475 Mbit/s	32+ 已預先授權 / 最高 128+
8 x 8 TB	44688 GB	475 Mbit/s	32+ 已預先授權 / 最高 128+

*只有經過 Bosch 測試及確認合格的硬碟機型才提供效能保證。

可透過增加 4 個 DIVAR IP 6000 裝置來擴充儲存。DIVAR IP 7000 可使用 8 個頻道授權 (MBV-XCHAN-DIP) 升級至最多 64 個使用 (已預先安裝) 標準基本授權的頻道。可購買額外的延伸基本授權 (MBV-BXPAN-DIP) 加上個別 8 個頻道授權 (MBV-XCHAN-DIP) 升級為 128 個頻道。針對標準系統，請注意預先安裝的授權數目和各授權的上限：

授權類型	已預先安裝的授權	上限
工作站用戶端	5	10
DVR/BRS 系統	1	10
CCTV 鍵盤	1	10
Forensic Search 用戶端	5*	10*
Mobile Video Service	1	2
入侵面板	0	10

授權類型	已預先安裝的授權	上限
ATM/POS 資料	已啟用	-

*Bosch Video Management System 7.5 版或更新版本沒有限制

如需更多資訊，請參閱訂購資訊下方的軟體選項。

系統狀態

DIVAR IP 7000 隨附以下 Microsoft 作業系統和 Bosch 應用程式，而且皆已完整載入並具備完整功能：Windows Storage Server 2012 R2 64 位元；Bosch Video Management System；Video Recording Manager，包括 Video Streaming Gateway；Dynamic Transcoding。

DIVAR IP 7000 不含預先安裝的硬碟：
協力廠商資料硬碟的 RAID 設置必須透過預先安裝的 RAID 管理公用程式手動設定。只有在這個手動 RAID 設置完成之後，系統才會提供完整功能。

i 注意
不斷電供應系統 (UPS)。我們強烈建議您搭配永遠有效的電池使用「在線式 UPS」。UPS 必須支援 Windows Storage Server 2012 R2 而且必須提供充裕的時間，好讓輔助電源上線或是適當地關閉 DIVAR IP 磁碟陣列。

i 注意
如果協力廠商硬碟為問題來源，Bosch 對於協力廠商硬碟所配備的裝置系統故障不負任何責任。這類硬碟並未涵蓋在 3 年保固中。

i 注意
只有當個別系統已在收到並安裝後立即註冊時，才能提供次營業日到府服務等級。否則，將盡最大努力提供服務。每次出貨均會隨附註冊細節的相關資訊 (註冊表單)，或可從 Bosch 線上產品目錄取得。並非所有國家/地區均可提供次營業日服務。有關限制和例外情況，請參閱註冊表單中的註冊細節。

技術規格

電力

AC 輸入額定值 100 至 240 V / 50 至 60 Hz

電力 140 VAC 輸入

輸入電流	4HD: 2.1 A 8HD: 2.4 A
來自電源供應器的實際輸出瓦數	4HD: 259.9 W 8HD: 305.6 W
電源供應器的效率	92%
消耗功率*	4HD: 282.5 W 8HD: 332.2 W

電力 140 VAC 輸入

BTU/h 總計	4HD: 964.2 8HD: 1133.9
功率因數	0.98
系統 AC 輸入 VA 需求	4HD: 288.3 VA 8HD: 339.0 VA

*系統耗電量可能會因工作負載和環境而異。

電力 240 VAC 輸入

輸入電流	4HD: 1.2 A 8HD: 1.4 A
來自電源供應器的實際輸出瓦數	4HD: 259.9 W 8HD: 305.6 W
電源供應器的效率	94%
消耗功率*	4HD: 276.5 W 8HD: 325.1 W
BTU/h 總計	4HD: 943.7 8HD: 1109.7
功率因數	0.96
系統 AC 輸入 VA 需求	4HD: 288.0 VA 8HD: 338.7 VA

*系統耗電量可能會因工作負載和環境而異。

機械規格

機型規格	2HU 機架安裝
電源供應器	740 W 白金級備援
USB 連接埠	正面: 2 個 USB 2.0 連接埠 背面: 2 個 USB 2.0 連接埠、2 個 USB 3.0 連接埠
網路	雙重 Intel i210AT Gigabit LAN (組合使用) 1 IPMI BMC 連接埠
尺寸 (高 x 寬 x 深)	89 x 437 x 648 公釐 (3.5 x 17.2 x 25.5 英寸)
重量	23.6 公斤 (52 磅)

環境數據

操作溫度	+10 °C 至 +35 °C (+50 °F 至 +95 °F)
非操作溫度	-40 °C 至 +70 °C (-40 °F 至 +158 °F)
操作相對濕度	8 至 90% (非冷凝)
非操作相對濕度	5 至 95% (非冷凝)

處理器

處理器	Intel Xeon 處理器 E3-1275 V3 (8 MB 快取記憶體, 3.5 GHz)
插孔	1

處理器	
快取記憶體	8 MB Intel Smart Cache
記憶體保護	ECC 無緩衝
最大前方側邊匯流排	1600 MHz
記憶體	
安裝的記憶體	8 GB, DDR3-1666 ECC UNB (1 x 8 GB)
儲存裝置	
儲存裝置類型	8 個托架: 3.5 吋 SATA
安裝的硬碟	
• 資料	SATA-3、7200 RPM、64 MB、3.5"、RAID-5 設置 (預設) DIP-7183-4HD: 4 x 3 TB DIP-7183-8HD: 8 x 3 TB DIP-7184-4HD: 4 x 4 TB DIP-7184-8HD: 8 x 4 TB DIP-7186-8HD: 8 x 6 TB DIP-7188-8HD: 8 x 8 TB DIP-7180-00N: 不含硬碟
• 作業系統	2 x 120 GB 固態硬碟 RAID-1 設置
SAS RAID 卡	8 個連接埠 LSI 3108 SAS3 控制器
顯示卡	AMD FirePro W4100; 4 個 Mini DisplayPort
音效卡	5.1 頻道 24 位元
DVD 燒錄機	內部

訂購資訊

DIVAR IP 7000 2U, 4 x 3 TB 硬碟

適合網路監控系統的多功能錄影、檢視與管理解決方案。
最多適用於 128 個頻道，儲存容量為 4 x 3 TB，最高可擴充至 6 x 3 TB

訂單編號 **DIP-7183-4HD**

DIVAR IP 7000 2U, 8 x 3 TB 硬碟

適合網路監控系統的多功能錄影、檢視與管理解決方案。
最多適用於 128 個頻道，儲存容量為 8 x 3 TB。

訂單編號 **DIP-7183-8HD**

DIVAR IP 7000 2U, 4 x 4 TB 硬碟

適合網路監控系統的多功能錄影、檢視與管理解決方案。
最多適用於 128 個頻道，儲存容量為 4 x 4 TB，最高可擴充至 6 x 4 TB

訂單編號 **DIP-7184-4HD**

DIVAR IP 7000 2U, 8 x 4 TB 硬碟

適合網路監控系統的多功能錄影、檢視與管理解決方案。
最多適用於 128 個頻道，儲存容量為 8 x 4 TB。

訂單編號 **DIP-7184-8HD**

DIVAR IP 7000 2U, 8 x 6 TB 硬碟

適合網路監控系統的多功能錄影、檢視與管理解決方案。

最多適用於 128 個頻道，儲存容量為 8 x 6 TB。

訂單編號 **DIP-7186-8HD**

DIVAR IP 7000 2U, 8 x 8 TB 硬碟

適合網路監控系統的多功能錄影、檢視與管理解決方案。
最多適用於 128 個頻道，儲存容量為 8 x 8 TB。

訂單編號 **DIP-7188-8HD**

DIVAR IP 7000 2U, 不含硬碟

適合網路監控系統的多功能錄影、檢視與管理解決方案。
最多適用於 128 個頻道，不含硬碟。

訂單編號 **DIP-7180-00N**

配件

DIVAR IP 6000/7000 儲存擴充 3 TB

容量為 3 TB 的硬碟儲存擴充。

訂單編號 **DIP-6703-HDD**

DIVAR IP 6000/7000 R2 儲存擴充 4 TB

容量為 4 TB 的硬碟儲存擴充。

訂單編號 **DIP-6704-HDD**

DIVAR IP 6000/7000 R2 儲存擴充 6 TB

容量為 6 TB 的硬碟儲存擴充。

訂單編號 **DIP-6706-HDD**

DIVAR IP 6000/7000 R2 儲存擴充 8 TB

容量為 8 TB 的硬碟儲存擴充。

訂單編號 **DIP-6708-HDD**

KBD-Universal XF

USB CCTV 專用鍵盤，可搭配 Bosch Video Management System、BIS - Video Engine 或 DIVAR IP 系統使用。

訂單編號 **KBD-UXF**

軟體選項

升級至最多 **128** 個頻道授權

DIVAR IP 的 Bosch Video Management System 授權。

進一步擴充的基本授權，最多 128 個頻道。

訂單編號 **MBV-BXPAN-DIP**

攝影機/解碼器擴充授權

DIVAR IP 的 Bosch Video Management System 授權。

8 個 (攝影機/解碼器) 頻道的擴充授權。

訂單編號 **MBV-XCHAN-DIP**

工作站擴充授權

DIVAR IP 的 Bosch Video Management System 授權。

1 個工作站的擴充授權 (每個額外的工作站都需要 1 份授權)。

訂單編號 **MBV-XWST-DIP**

DVR 擴充授權

DIVAR IP 的 Bosch Video Management System 授權。

1 個 DVR 的擴充授權。訂購確切需要的數量。

訂單編號 **MBV-XDVR-DIP**

鍵盤擴充授權

DIVAR IP 的 Bosch Video Management System 授權。

1 個 CCTV 鍵盤的擴充授權。訂購確切需要的數量。

訂單編號 **MBV-XKBD-DIP**

取證搜索擴充授權

DIVAR IP 的 Bosch Video Management System 授權。
1 個 Forensic Search 的擴充授權 (每個儲存裝置都需要一份授權，而非每台攝影機或編碼器，但 Bosch Video Management System 7.5 版或更新版本不需要)。
訂單編號 **MBV-XFOR-DIP**

DIVAR IP MobileVideoService 擴充

DIVAR IP 的 Bosch Video Management System 授權。
1 個 Mobile Video Service 的擴充授權。
訂單編號 **MBV-XMVS-DIP**

行動視訊服務擴充授權

DIVAR IP 的 Bosch Video Management System 授權。
整合入侵面板的擴充授權。
訂單編號 **MBV-XINT-DIP**

Allegiant 功能授權

DIVAR IP 的 Bosch Video Management System 授權。
連接 1 個 Allegiant 矩陣的擴充授權。
訂單編號 **MBV-FALG-DIP**

OPC 功能授權

OPC 伺服器授權
DIVAR IP 的 Bosch Video Management System 授權。
整合 Building Integration System (BIS) 的擴充授權。
訂單編號 **MBV-FOPC-DIP**

代表者:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia