

# PRS-CRF 방송 스테커

www.boschsecurity.com



# BOSCH

## 생활 속의 기술



- ▶ 다른 방송이 진행 중인 구역에서의 차후 자동 재생을 위한 방송 녹음(방송 스테커)
- ▶ 지연 방송 방식의 방송 녹음을 통한 음향 피드백 억제(타임 시프터)
- ▶ 사전 방송 모니터링 지원
- ▶ 최대 8 개의 방송 동시 녹음 및/또는 재생
- ▶ 최대 16 개의 방송 저장

방송 스테커는 우선 순위가 높은 방송 진행으로 인해 필요한 방송이 전송되지 못한 지역에 내보내지 못한 방송을 녹음해 두기 위한 소형 장치입니다. 이 장치는 차임벨과 사전 녹음된 메시지를 포함하여 최장 3분 길이의 방송을 최대 16 개 까지 고품질 형식으로 저장할 수 있습니다. 방송은 녹음이 진행되는 동안에도 재생을 시작할 수 있습니다. 이 장치는 최대 8 개의 방송을 동시에 녹음 및/또는 재생할 수 있습니다.

시스템에 장치를 추가하여 녹음 가능한 방송의 수를 늘릴 수 있으며, Praesideo 네트워크의 모든 지점에서 장치를 연결할 수 있습니다.

### 기능

방송 스테커의 기능은 Praesideo 방송 매크로 기능의 일부로 구성됩니다. 필요한 구역에서 다른 방송이 진행 중이거나 일부 구역에서 해당 방송이 통제되는 경우 추후 재생을 위한 방송 녹음 여부를 구성할 수 있습니다.

이러한 구역이 방송 가능한 상태로 바뀌면 방송이 되지 않은 구역에 해당 방송이 자동으로 반복 재생되며, 모든 구역에서 동시에 재생되거나 한 구역씩 차례대로 재생됩니다.

재생이 완료된 방송은 메모리에서 삭제됩니다.

장치의 타임아웃 시간을 구성할 수 있으며, 이 시간이 경과하면 재생되지 않은 방송은 삭제됩니다.

방송 스테커는 라우드스피커로부터 작동 중인 마이크로 입력되는 음향 피드백을 방지하기 위한 타임 시프터로 사용될 수도 있습니다. 방송은 지연 방송 방식을 통해 녹음 및 재생됩니다. 또한 방송을 사전 모니터링하여 해당 방송을 취소할 수도 있습니다.

타임 시프터 및 방송 스테킹 기능은 통합될 수 있습니다. 방송을 기록하거나 녹음된 모든 방송을 재생할 수 있지만, 정전 시에는 녹음된 방송이 보존되지 않고 이러한 방송에 대한 감시 기능이 수행되지 못하므로 방송 스테커의 기능을 비상 방송용으로 사용해서는 안 됩니다. 이 장치는 Praesideo 네트워크 컨트롤러(웹 브라우저 인터페이스)를 통해 구성할 수 있습니다.

### 제어기 및 표시등

- 출력 및 네트워크 상태 표시를 위한 LED 표시등 2 개

### 상호 연결

- Praesideo 네트워크 커넥터 2 개
- RJ11 서비스 커넥터(JTAG)

### 인증 및 승인

안전	IEC 60065/EN 60065 준수
전자기 내성	EN 55103-2/EN 50130-4/EN 50121-4 준수
전자기 방출	EN 55103-1/FCC-47 Part 15B 준수
비상	EN 60849/EN 54-16/ISO 7240-16 준수
해양	IEC 60945 준수

지역	인증서	
유럽	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

제공된 부품

수량	구성품
1 개	PRS-CRF 방송 스테커
1 개	장착 브래킷

기술 사양

전기적 특성

전력 소비	4.2W
-------	------

성능

주파수 응답	20Hz - 20kHz(-3dB)
S/N	> 85dB
잡음	<85dB

기계적 특성

크기(높이 x 가로 x 세로)	
브래킷 제외	27 x 243 x 80mm(1.1 x 9.6 x 3.1in)
브래킷 포함	34 x 243 x 84mm(1.3 x 9.6 x 3.3in)
무게	0.7kg(1.5lb)
장착	브래킷(스크루 2 개)
색상	차콜색

환경적 특성

작동 온도	-5°C - +55°C(+23°F - +131°F)
보관 온도	-20°C - +70°C(-4°F - +158°F)
상대 습도	15% - 90%
대기 압력	600 - 1100hPa

주문 정보

**PRS-CRF** 방송 스테커

장착 클램프가 있는 소형 장치, 이전에 점유한 구역의 최대 8 개 동시 방송 또는 이전 방송 모니터링을 위한 레코딩 및 재생 기능 제공, 최대 16 개의 방송 저장 가능, Praesideo 네트워크에서 전원을 공급 받음  
 주문 번호 **PRS-CRF**

대표:

대한민국 (ST/SKR)  
한국로버트보쉬기전주식회사  
기흥구 보경동 298 번지  
경기도 용인시 우)446-913  
전화: 82 31 270 4765  
팩스: 82 31 270 4601  
kyoungnam.kim@kr.bosch.com  
www.boschsecurity.co.kr